

鋰電無碳刷大扭力衝擊扳手 (13mm / 1/2")



無刷馬達

專業級電子控制的無刷馬達,力量更大,工作效率更高,壽命更長

全金屬齒輪箱

大扭力輸出

正轉扭力達1,000 Nm


1/2" 摩擦環式方形傳桿

無段變速開關

隨著壓力度加大速度加大

轉速/扭力檔位切換

4段轉速/扭力選擇加上反轉自停檔位,可防止螺帽鬆開後掉落



LED照明燈

清楚照明工作區域,並有30秒延遲

電量指示燈



電池拆卸開關

雙扣式電池拆卸開關

散熱孔

正反轉按鈕

軟膠握把

人體工學橡膠握柄,握感舒適好操控

進氣孔

金屬皮帶扣

可兩邊左右互換,便於攜帶

20V大容量電池

大容量鋰電,提升工作時間

基本規格

額定電壓: DC-20V
 方形傳桿: 13 mm (1/2") 摩擦環式
 最大扭力: 1000 Nm (740 ft-lbs)
 無負載轉速: 0~1,900 RPM
 衝擊數(每分鐘): 0~2,400 IPM
 扭力設定:
 模式1: 100 Nm (74 ft-lbs)
 模式2: 300 Nm (220 ft-lbs)
 模式3: 700 Nm (516 ft-lbs)
 模式4: 1,000 Nm (740 ft-lbs)
 模式5: 智能反轉
 尺寸(長x寬x高): 235x85x203 mm
 含4.0Ah電池重量: 3.5 kg (7.71 lbs)

