

# 20V CG-DX0030 CG-DX0050

## 鋰電充電器 / 快速充電器

### 充電器LED 燈號顯示

符號	燈號顯示	充電狀態
	紅燈綠燈皆閃爍	電池損壞
	綠燈閃爍 紅燈恆亮	充飽電
	綠燈紅燈恆亮	充電中
	紅燈閃爍	電池過熱



**CG-DX0030**  
充電器



**CG-DX0050**  
快速充電器

充電器	額定輸出電流	電池	充電時間
CG-DX0030	4A	2.0Ah	40 分鐘
		4.0Ah	80 分鐘
		6.0Ah	120 分鐘
		9.0Ah	180 分鐘
CG-DX0050	6A	2.0Ah	26 分鐘
		4.0Ah	48 分鐘
		6.0Ah	72 分鐘
		9.0Ah	108 分鐘

### 基本規格

額定電壓：AC 110-240V  
 額定頻率：50/60Hz  
 額定輸入功率：  
 CG-DX0030：100W  
 CG-DX0050：150W  
 額定輸出電壓：DC 20V  
 保護等級：II

本充電器專供Ecopro 可重複充電式DC 20V 鋰電池使用

電池型號	額定電量 (安培小時 Ah)
BT-DX0030	2.0Ah
BT-DX0031	
BT-DX0050	4.0Ah
BT-DX0051	
BT-DX0060	6.0Ah
BT-DX0061	
BT-DX0090	9.0Ah
BT-DX0091	

Simply Brushless



大成電機股份有限公司  
 廠址:桃園市新屋區民族路六段167號  
 電話:03-4909599  
 E-mail: info@ecoprotools.com  
 http://www.ecoprotools.com